RAZER SEIRĒN ELITE

重要產品資訊指南

Razer Seirēn Elite 是一款獲直播主認可的專業級動態網路直播麥克風，可將你的直播音質提升到全新的境界。有了它，你的聲音將變得溫暖而豐富，而高通濾波器和數位 / 類比限幅器的存在，則能讓整體聲音變得格外乾淨。

目錄

1. 包裝內容 / 系統需求 3

2. 註冊 / 技術支援 4

3. 技術規格 5

4. 裝置配置 6

5. 設定你的 RAZER SEIRĒN ELITE 4

6. 使用你的 RAZER SEIRĒN ELITE 8

7. 安全與維護 11

8. 法律條文 12

1. 包裝內容 / 系統需求

包裝內容

- Razer Seirēn Elite 專業級動態網路直播麥克風
- 桌上立架
- Micro-USB 轉 USB 連接線
- 麥克風防氣音海綿套
- 重要產品資訊指南

系統需求

- 至少有 1 個閒置 USB 連接埠的 PC 或 Mac
- Windows® 7 64-bit / OS X® 10.8（或更新版本）
- 網際網路連線
- 第三方軟體：Open Broadcaster Software [obsproject.com] 或 XSplit* [xsplit.com]

**可能需支付軟體授權費用。*

2. 註冊 / 技術支援

註冊

在 razer-id.razerzone.com/warranty 使用你的 Razer ID 線上註冊產品，即可獲得你產品的即時保固狀態。

若你尚未註冊 Razer ID，請立即於 razer-id.razerzone.com 註冊，即可獲得多種 Razer 福利。



你可在此找到產品序號。

技術支援

你將可取得：

- 1 年原廠有限保固服務。
- 你可以在 support.razerzone.com取得免費的線上技術支援。

3. 技術規格

麥克風技術規格

- 取樣率：最低 44.1kHz / 最高 48kHz
- 位元率：16 位元
- 收音頭：單一動態收音頭
- 極化模式：超級心形
- 反應頻率：50Hz-20kHz
- 連接方式：僅限 USB
- 最大 SPL：120dB

耳機擴大器

- 阻抗：≥ 16Ω
- 輸出功率（方均根值）：85mW（使用 16 Ω 時）
- 全域反應頻率：有
- 零延遲監聽 ：有

產品尺寸與重量

- 直徑 ：60.2 公釐 / 2.40 吋
- 高: 224.6 公釐 / 8.84 吋
- 重量: 785 公克 / 1.73 磅

4. 裝置配置



A. 峰值指示灯
B. 耳機音量控制鈕
C. 麥克風增益控制鈕
D. 麥克風靜音鍵
E. 附可調式旋鈕的桌上立架
F. Micro-USB 連接埠
G. 高通濾波器鍵
H. 3.5 mm 耳機插孔
I. 麥克風防氣音海綿套
J. Micro-USB 轉 USB 連接線

5. 設定你的 RAZER SEIRĒN ELITE

1. 鬆開桌上固定旋鈕並調整麥克風角度，讓麥克風頂端朝向音源。然後你便可以旋緊旋鈕，直到麥克風固定為止。



2. 稍微傾斜麥克風，使用 Micro-USB 轉 USB 連接線將麥克風連接至你的電腦。

注意：如欲同時收聽 Razer Seirēn Elite 所錄製的音訊，可以將類比音訊輸出裝置（例如耳機）插入 3.5 mm 耳機插孔。



3. 將 Razer Seirēn Elite 設定為你電腦上預設的播放與錄製裝置。如果這是你第一次使用 Razer Seirēn Elite，則此為必要操作。

A. Windows 使用者設定步驟

步驟 1：從**控制台 > 硬體和音效 > 管理音訊裝置**開啟「聲音」設定。你也可以在通知區域的聲音圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**播放裝置**。



步驟 2：在**播放**分頁的清單中選擇 Razer Seirēn Elite，然後按一下**設為預設值**按鈕。



步驟 3：在**錄製**分頁的清單中選擇 Razer Seirēn Elite，然後按一下**設為預設值**按鈕。



B. Mac 使用者設定步驟

步驟 1：從**系統偏好 > 音效**中開啟「音效」設定。



步驟 2：在**輸入**分頁的清單中選擇 Razer Seirēn Elite。



步驟 3：在**輸出**分頁的清單中選擇 Razer Seir ē n Elite。



恭喜你！你現在已準備好使用 Razer Seir ē n Elite 了。

6. 使用你的 RAZER SEIRĒN ELITE

調整耳機音量

順時針旋轉/逆時針旋轉耳機音量控制鈕，即可提高/降低耳機音量。

提高耳機音量



降低耳機音量

調整麥克風增益

順時針/逆時針旋轉麥克風增益鈕，即可提高/降低麥克風擷取聲音的敏感度。若麥克風擷取過多環境噪音，則建議降低麥克風增易，反之亦然。



增加麥克風增益



降低麥克風增益

將麥克風調為靜音

按下麥克風靜音鍵，可將麥克風調為靜音或取消靜音。麥克風處於靜音狀態時，麥克風靜音 LED 指示燈會亮紅燈。



峰值指示燈說明

峰值指示燈亮起再淡出熄滅時，表示麥克風的數位 / 類比限幅器已對所擷取的聲音進行調整，以免發生惱人的音訊失真與語音削波問題。



注意：按下麥克風靜音鍵至少 6 秒，即可停用或啟用峰值指示燈。請務必注意，即使停用峰值指示燈，數位 / 類比限幅器仍會保持啟用狀態。

啟用高通濾波器

按下高通濾波器鍵，即可啟用或停用 Razer Seirēn Elite 的高通濾波器功能。啟用高通濾波器功能時，會自動過濾諸如空調系統風噪聲和遠處汽車行駛聲等低頻干擾或低鳴聲，所以無需動用後置編輯。



高通濾波器已啟用



高通濾波器已停用

7. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 Razer Seirēn Elite時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打Razer服務電話，或瀏覽 support.razerzone.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。

請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。

請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏0度（華式32度）到攝氏40度（華式104度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

請勿在靠近水、濕氣、溶劑或其他潮濕表面的位置使用或安裝本裝置及其元件，也不要將裝置長時間暴露在高溫或陽光直射下。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能損害你的聽力。此外，部分國家/地區法律規定，在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下，每日不得待超過 8 小時。因此我們建議你若要長時間收聽音訊，盡可能降至最舒服的音量。請務必維護你的聽覺健康。

維護及使用

您只需對 Razer Seirēn Elite進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。我們建議每個月一次將設備從USB連接埠中拔除，並用柔布或棉籤擦拭設備下方的光學透鏡。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2018 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、"For Gamers. By Gamers"、"Powered by Razer Chroma" 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies

macOS and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧 財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Seirēn Elite(「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razerzone.com/warranty 。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。 Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。 若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。 Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。